



CONVERTISSEUR

DÉSIGNATION	POIDS
Convertisseur monophasé haute fréquence - CM15M	22
Convertisseur monophasé haute fréquence - CM25M	32
Convertisseur triphasé haute fréquence - CM35T	39
Convertisseur triphasé haute fréquence - CM55T	42
Convertisseur triphasé haute fréquence - CM85T	58

PROTECTION IP65

- (= Étanche poussière et eau)
- Service continu
- Double carcasse métallique

Équipés d'aimants permanents et conçus spécialement pour l'alimentation de vibreurs à béton à haute fréquence 42 V 200 Hz.

Des matériaux de qualité et des solutions innovantes garantissent la fiabilité de cette gamme, ainsi que l'absence totale d'entretien.

CARACTÉRISTIQUE	CM15M	CM25M	CM35T	CM55T	CM85T
Tension d'alimentation V	230 V 1PH -50 Hz - Mono		400 V 3PH - 50 Tri		
Ampérage entrée A	6	10	6	9	12
Puissance (Kw)	1.5	2.5	3.5	5.3	7.5
Tension de sortie	42 V 3 PH -Tri				
Ampérage sortie A	15	25	36	55	85
Puissance KVA	1	1.8	2.6	4	6.2
Prise(s) de sortie	1	2	3	3	4
Longueur de câble (M)	3.5	3.5	5	5	5
Préhension	Poignée	Chariot métal 2 roues			

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

eccomat.ventes@gmail.com - ECCOMAT : 02 99 37 51 75